

8.4" TFT als Ersatz für 9" CRT monochrome Deckel und Dialog FP1, FP2, FP3, FP4 Grundig Contur

Artikelnummer: EP00852002

Display TFT 8.4"

Aktive Sichtfläche 170x128mm

Auflösung max. 800x600

Helligkeit 350cd/m²

Lebensdauer ca. 40.000 Betriebsstunden

Hintergrundbeleuchtung

Einbaumaße Chassis für rückseitigen Einbau
kompatibel zum Hersteller
ohne Schutzglas

Videonorm RGB/TTL

Einstellungen Videosignal voreingestellt
Änderungen über OSD rückseitig möglich

Besonderheiten keine

Externe Anschlüsse 20polige (2reihige) Stiftleiste für
Video und Spannungsversorgung
OSD

Spannungsversorgung 15V/DC

Leistungsaufnahme ca. 20W

Gewicht ca. 3kg

Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
Lagertemperatur -20°C bis 70°C

Zubehör KA00852000 Adapterkabel für Anschluß
an Steuerung über Flachbandkabel
2x 20polige Buchse, Länge 300mm
Dokumentation

**Elektromagnetische
Verträglichkeit** strahlungsarm nach MPRII
CE konform nach EMV-Grundnorm
EN550022 und EN550023